

18V ONE+™ Muttertrekker RIW183N-0

RYOBI



ONE+ **3**
18V **ABS**
GUARANTEE

- 400 Nm maks. dreiemoment, ideelt for rask tilstramming og fjerning av kraftige festemidler
- Leverer høyt dreiemoment med lite tilbakeslag gjennom håndtaket
- 3 Hastighetsinnstillinger gir kontroll og allsidighet for et bredt spekter av oppgaver
- Tri Beam LED-lys eliminerer skygger på bits og festemidler selv i de mørkeste arbeidsområdene
- ½" firkantfeste med låsepinne for enkel montering av piper



Voltstyrke	18V
Ubelastet hastighet (o/min)	0-2900
Verktøyopptak	½" firkant
Dreiemoment	180 / 240 / 400
Vekt med batteri (EPTA) (kg)	2.0 (RB1820C)
Artikkelnummer	5133006799
Batterikapasitet (Ah)	-
Batteritype	Li-ion
EAN kode	4892210253958
Ladetid (min)	Leveres uten lader
Leveres i	Over 75 % resirkulert pappkartong
Leveres med lader	Nei
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3.0
Lydstyrke nivå (Lwa)(dB(A))	111.5
Lydtrykk (Lpa)(dB(A))	100.5
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3.0
Maks dreiemoment (Nm)	400
Momentinnstillinger	180 / 240 / 400
Omdreining ubelastet i 1. gir (o/min)	2100
Omdreining ubelastet i 2. gir (o/min)	2500
Omdreining ubelastet i 3. gir (o/min)	2900
Slag tall (slag/min)	0-3200
Standardutstyr	1 stk. 1/4" hex-adapter
Strammekapasitet (Nm)	400
Usikkerhet ved vibrasjonsmåling ved slagskruing [m/s²]	1.5
Vekt uten batteri [kg]	1.6
Vibrasjon ved slagskruing [m/s²]	14.3

*Registrer innen 30 dager fra kjøpsdato for 3 års garanti. Les vilkårene her:: T&C's